


**LXT****DUP180****AKUMULATORSKÉ ŠKARE ZA GRANE/LOZU****BL MOTOR XPT****DOSTUPNO KAO**

**DUP180Z** bez baterije i punjača | **DUP180T001** s baterijom BL1850B, punjačem DC18WC i kutijom Makpac 3

**ISTAKNUTI PROIZVODI****LED indikator**

1. Indikatorska lampica
2. Uključite
3. Trepće: baterija upozorenje (kada kapacitet iznosi 20 % ili manje)
4. Svijetli: Indikator pogreške (prazna baterija, toplinska zaštita i preopterećenje)

**BL motor bez jezgre**

Je vrsta istosmjernog motora koji nema željeznu jezgru u armaturi. Umjesto toga, ima kolut žice omotan oko cilindrične cijevi. Ovaj dizajn smanjuje inerciju i omogućuje brže vrijeme odaziva.

**Podešavanje otvora oštrice**

Odaberite između četiri položaja otvaranja oštrice (ø 10/18/25/30 mm) u skladu debljine grana.

**Vanjski otvor za ulje**

Ulje za podmazivanje može se primijeniti bez potrebe za rastavljanjem oštrice.

**BUKA**

Razina zvučnog tlaka: **70 dB(A)**  
Razina vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B i BL1860B**

**POVEZANI PROIZVODI**

LXT 18 + 18 V  
**DUP362**  
Akumulatorske škare za grane/lozu



LXT 18 + 18 V  
**DUP361**  
Akumulatorske škare za grane/lozu



LXT 18 V  
**DUC150**  
Akumulatorska pila za obrezivanje



LXT 18 V  
**DUC101**  
Akumulatorska pila za obrezivanje



LXT 18 V  
**DUS158**  
Akumulatorska prskalica

**PREDNOSTI ZA KORISNIKE**

- Prikladno za vrtlare, vlasnike kuća, arboriste, cvjećari, voćari i ljubitelji bonsajia.
- Okidač je spojen s oštricom za precizno rezanje.
- 4 stupnja elektroničkog podešavanja oštrice-otvor koji odgovara debljini grane.
- Lagan dizajn jer je baterija spojena na alat preko adaptera koji se može pričvrstiti za remen.
- BL motor bez jezgre u ručki smanjuje promjer držanja i težinu tijekom rezidbe kako bi se smanjio zamor korisnika.
- LED indikator je postavljen na prednjoj strani, radi lakše provjere statusa alata.
- Glavni gumb za uključivanje i gumb za podešavanje kuta otvaranja oštrice prikladno su smješteni jedan pored drugog na stražnjoj strani rukohvata za jednostavno upravljanje.
- Zaštitni krug motora štiti od preopterećenja, prekomjerno pražnjenje i pregrijavanje.
- Opremljen limitatorom momenta, električnom kočnicom i funkcijom protiv ponovnog pokretanja.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	LXT 18 V
Maksimalni kapacitet rezanja	ø 30 mm
Podešavanje otvora oštrice	ø 30/25/18/10 mm
Duljina kabela do adaptera baterije	1,4 m
Količina rada*1	8.000 cuts
Dimenzije (D×Š×V)*2	296 x 40 x 99 mm
Težina (EPTA)*2	0,68 kg

\*1 S baterijom BL1860B i debljinom grane čempresa ø 15 mm | \*2 Samo alat

**PRIBOR**

Gornja oštrica  
1913P4-4



Futrola za alat  
162C23-5



Donja oštrica  
1913P3-6



Unutarnja obloga Makpac 3  
8357T6-9



Ulje za podmazivanje  
182470-6



Makpac 3  
821551-8



**Makita d.o.o.**,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

[www.makita.ba](http://www.makita.ba)